

Název projektu: ZŠ Křesomyslova

Číslo akce: N/A

Datum: 10/2024

Označení projektu zákazníka:

Revize:

Vypracoval: Flosman Jiří

PŘÍKONOVÁ BILANCE						
1NP						
Číslo místnosti	Název místnosti	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy	Rozvaděč
124	jídelna	840	0,50	420	světelný okruh	RSP
126	chodba	420	0,50	210	světelný okruh	RSP
127	klubovna	315	0,50	158	světelný okruh	RSP
128	předsíň WC	26	0,50	13	světelný okruh	RSP
129	WC muži	135	0,50	68	světelný okruh	RSP
130	WC handicap/učitelé	26	0,50	13	světelný okruh	RSP
131	WC ženy	109	0,50	55	světelný okruh	RSP
132	Zádveří	26	0,50	13	světelný okruh	RSP
134	Učebna / třída	420	0,50	210	světelný okruh	RSP
135	Kabinet	196	0,50	98	světelný okruh	RSP
136	Učebna / třída	391	0,50	196	světelný okruh	RSP
137	Učebna / třída	467	0,50	234	světelný okruh	RSP
124	jídelna	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
126	chodba	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
127	klubovna	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
128	předsíň WC	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
129	WC muži	0	0,25	0	zásuvkový okruh viz. 128	RSP
130	WC handicap/učitelé	0	0,25	0	zásuvkový okruh viz. 128	RSP
131	WC ženy	0	0,25	0	zásuvkový okruh viz. 128	RSP
132	Zádveří	0	0,25	0	zásuvkový okruh viz. 128	RSP
134	Učebna / třída	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
135	Kabinet	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
136	Učebna / třída	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
137	Učebna / třída	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	RSP
128	předsíň WC	1000	0,25	250	vysoušeč	RSP
129	WC muži	1000	0,25	250	vysoušeč	RSP
130	WC handicap/učitelé	1000	0,25	250	vysoušeč	RSP
131	WC ženy	1000	0,25	250	Vysoušeč 1	RSP
131	WC ženy	1000	0,25	250	Vysoušeč 2	RSP

Celkový soudobý příkon 1.NP [W] je:

Výpočtový proud

Navržené jištění

Přívodní kabel

6935,50

10,50

3x20A/B

CYKY-J 5x4

s ohledem na dodržení soudobosti